

取扱説明書

機能

- (1) アラームクロック
 - (2) カレンダー
 - (3) - (a) 1/100秒ストップウォッチ
 - (b) スプリット計測機能
 - (c) デュアルタイム計測機能
- 以上の5つの機能があります。



※モード切り替えは「A」ボタンを押すと、通常の時刻表示→ストップウォッチ→アラーム時間の設定→時刻合わせ→通常の時刻表示の順で切り替わります。
※お手元に届きましたら最初に時刻と日付を合わせて下さい。

◆時刻・日付の合わせ方

- ①「A」ボタンを続けて8回押して、時刻合わせモードにして下さい。
秒表示が点滅しますので
- ②「B」ボタンを押すと、リセットされて0の表示になります
- ③「C」ボタンを押すと分表示が点滅するので、「B」ボタンを押して分を合わせて下さい。
- ④次に、「C」ボタンを押すと時表示が点滅するので「B」ボタンを押して時を合わせます。「B」ボタンを押し続けると12時間表示/24時間表示が選べます。12時間表示の場合はA (AM) またはP (PM) が右下に表示され24時間表示の場合はHが出ます。
- ⑤「C」ボタンを押すと日付表示が点滅しますので「B」ボタンを押して日を合わせて下さい。
- ⑥もう一度「C」ボタンを押して月表示が点滅したら「B」ボタンを押して月を合わせます。
- ⑦さらにもう一度「C」ボタンを押すと、曜日表示が点滅するので「B」ボタンを押して曜日を合わせます。
- ⑧最後に「A」ボタンを押すと、時刻合わせと日付・曜日合わせは終わり、通常の時刻表示になります。

※使用電池 1.5V LR44ボタン電池 1個
電池交換は本体裏のネジを回し、裏蓋を開けて行います。

◆アラーム時刻の合わせ方

- 通常時刻表示から
- ①「A」ボタンを続けて2回押し、アラーム時刻合わせモードにします。
 - ②時表示が点滅しますので「B」ボタンを押して時を合わせます。
 - ③次に「C」ボタンを押し分表示が点滅しますので「B」ボタンを押して分を合わせます。
 - ④最後に「A」ボタンを押してアラーム時刻の設定は終わります。
※アラームのON/OFFの切り替えは、通常時刻表示の時「B」ボタンと「C」ボタンを同時に押して切り替えられます。(アラーム設定時には表示ディスプレイ右上にマークが表示されます。)
※アラームの表示は時間、分どちらか点滅しています。
※アラームは24時間表示です。

◆スヌーズ機能

- アラームが鳴り始めた状態から
- ①「B」ボタンを押すと一時的に鳴り止みますが、5分後に再度アラームが鳴ります。(鳴った際に、「B」ボタンを押すと繰り返し5分後にアラームが鳴ります。)
 - ②解除する場合は、アラームが鳴り始めてから「C」ボタンを押すとスヌーズ機能は解除されます。

◆カレンダー

- 通常の時刻表示の時に「B」ボタンを押すと、押している間だけ、日付表示に鳴ります。

◆ストップウォッチ (通常のタイムを計る時)

- ※計測時間 23時間59分59秒
計測範囲は1/100秒 (最初の30分間)
通常の時刻表示から
- ①「A」ボタンを一度だけ押して、ストップウォッチモードにして下さい。
 - ②「B」ボタンを押すとカウントが始まります。
 - ③もう一度「B」ボタンを押すとカウントが止まります。
 - ④「C」ボタンを押すとリセットされます。

◆スプリットタイム計測

- (マラソンなどで途中の経過タイムを知りたい時に使用して下さい。)
ストップウォッチモードから
- ①「B」ボタンを押すとカウントが始まります。
 - ②「C」ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。
 - ③もう一度「C」ボタンを押すと再スタートします。(最初のスタートからの計測は続いています。)
 - ④「B」ボタンを押すとカウントが止まります。
 - ⑤「C」ボタンを押すとリセットされます。

◆デュアルカウンター

- (2人で競争し、それぞれのタイムを知りたい時に使用して下さい。)
ストップウォッチモードから
- ①「B」ボタンを押すとカウンターが始まります。
 - ②「C」ボタンを押すと1人目の時間でストップします。
 - ③次に「B」ボタンを押すと2人目の時間でストップします。(時間は1人目の表示のまま)
 - ④「C」ボタンを押すと2人目の時間が表示されます。
 - ⑤再度「C」ボタンを押すとリセットされます。

◆時報機能の説明

- ①「C」ボタンを押して、時間の上に全ての曜日が出ましたら時報が設定されていて、毎正時にピッと時報が鳴ります。
- ②解除する場合は「C」ボタンを押しながら「A」ボタンを押して下さい。時間の上の全ての曜日マークが消えたら解除となります。
- ③再び設定をしたい場合はもう一度「C」ボタンを押しながら「A」ボタンを押して下さい。時間の上に曜日マークが出て設定は終わります。